

Créer un patch de son de Guitare Lead + wah wah

Voici un tutorial pas à pas pour arriver à un résultat qui me semble sympa.

- Allez dans le mode program et choisissez le programme **I-D 049 Screaming tube guitar**

- Allez dans l'onglet **basic/vector** puis choisir l'onglet **program basic**

- En haut à droite de l'écran vous pouvez voir les éléments déjà sélectionnés pour les deux oscillateurs OSC1 et OSC2. Changez les deux oscillateurs en prenant les valeurs **E.guitar dist**. A chaque fois que vous allez procéder au remplacement de la valeur une photo de guitare électrique va s'afficher à l'écran, fermez les et continuez la procédure.

- Sur le même écran allez dans la zone **voice assign** et choisissez l'option **poly legato** ; regardez sur la droite et choisissez également l'option **unison**.

-Restez toujours sur l'onglet **basic/vector**. Maintenant allez sur la partie **controllers**. Mettez l'option sw2 sur la valeur **sw 2 Mod (cc#81)**. Assurez vous d'être sur le mode **toggle**.

- Rendez vous sur l'onglet **IFX** ---> **insert FX**. Changez l'effet IFX1 et remplacez le par l'effet N° **027- OD/HI-GAIN WAH**. Changez la valeur de **send 1** à **105** et **send 2** à **57**.

- Rendez vous dans l'onglet **MFX/TFX**. Pour l'option MFX1 choisissez l'effet N° **091 L/C/R BPM Delay** et pour MFX2 l'effet N° **101 Reverb Hall**. Assurez vous que les valeurs des retours « returns » sont bien ajustées à 127.

-Allez sur l'onglet **IFX 1-12** --> **IFX1**. Vous êtes désormais sur l'écran d'édition de l'effet N° **027- OD/HI-GAIN WAH** que vous avez sélectionné précédemment.

- Remplacez les valeurs :

- « wah switch » **on**, « source » **sw2 mod**, « mode » **moment**.

- « Set drive mode » **hi-gain**, « Set drive » **50**.

- « Set sweep range » **-5** et « its source » **velocity**.

- « Set output level » **8**.

- Dans la partie **EQ**, « set low Fc » augmentez la valeur à **400**. Cette étape est très importante elle va affecter l'enveloppe du son

Sauvegardez ce nouveau programme dans la banque de votre choix